

Asus PRIME B550M-A/CSM



ARTIKELNUMMER

65316

FABRIKANTNUMMER

90MB1410-M0EAYC

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor		Netwerk	
Processorfabrikant	AMD	Ethernet LAN	Ja
Processor socket	(AMD) AM4	Ethernet interface type	1 Gbit
Geheugen		LAN controller	Realtek RTL8111H
Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM	Wifi	Nee
Aantal geheugenslots	4	Kenmerken	
Geheugen slots type	DIMM	Component voor	PC
Supported memory clock speeds	2133,2400,2666,2800,3000,3200 3333,3466,3600,3733,3866,4000 4133,4266,4400,4533 MHz	Moederbord form factor	Micro-ATX
Maximum intern geheugen	128 GB	Moederbord chipset familie	AMD
Niet gebufferd geheugen	Ja	Chipset moederbord	AMD B550
Opslag-controllers		Audiochip	Realtek ALC887
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III	Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Interne aansluitingen		Ondersteunt Windows	Windows 10 x64
USB 2.0 aansluitingen	2	Uitbreidingsmodules	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	1	PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	2
Aantal SATA III connectors	4	PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja	Aantal M.2 (M) slots	2
ATX Power connector (24-pin)	Ja	BIOS	
Aansluiting voor CPU koeler	Ja	BIOS type	UEFI AMI
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2	Groote BIOS-geheugen	256 Mbit
EPS power connector (8-pin)	Ja	Clear CMOS jumper	Ja
Interne aRGB header (3-pins)	Ja	Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	84733020
Gewicht en omvang			
Breedte	244 mm		
Diepte	244 mm		
Hoogte	51 mm		
Overige specificaties			
Gewicht	845 g		

Aansluitingen achterzijde

Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4

Type A

Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 2

Type A

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten 1

PS/2 poort(en) 1

VGA (D-Sub)poort(en) 1

Aantal HDMI-poorten 1

DVI-D poorten 1

Hoofdtelefoonuitgangen 1

Microfoon, line-in ingang Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.