Asus B85M-G

ARTIKELNUMMER	46612
FABRIKANTNUMMER	90MB0G50-M0EAY5
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Prestatie	
Audiosysteem	Realtek ALC887-VD2

Processor	
Processorfamilie	Intel

Geheugen	
Ondersteunde geheugen types	DDR3-SDRAM
Geheugen slots type	DIMM
Geheugen kanaal	Duaal
Non-ECC	Ja
Supported memory clock speeds	1066,1333,1600 MHz
Ondersteunde geheugenmodule capaciteiten	8GB
Niet gebufferd geheugen	Ja
Geheugenslots	4

Grafisch	
Maximum geheugen grafische adapter	1024 MB
Ingebouwde grafische adapter	Ja
Maximum resolutie	4096 x 2160 Pixels

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	1
Aantal SATA III connectors	4
Aantal SATA II connectors	2
S/PDIF uitgang	Ja
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	1
Chassis intrusion aansluiting	Ja
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin)	1
Ondersteunde HDD aansluitingen	SATA II, SATA III
COM aansluitingen	1

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Ethernet interface type	1 Gbit
LAN controller	Realtek 8111G

Kenmerken	
Component voor	PC
Moederbord form factor	Micro-ATX
Moederbord chipset familie	Intel
Audio-uitgangskanalen	7.1
Ondersteunt Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64,

Uitbreidingsmodules	
PCI Express x1 slots	2
PCI Express x16 slots	1
PCI Express slots versie	2.0, 3.0
Aantal M.2 (M) slots	Geen

BIOS	
BIOS type	AMI
Grootte BIOS-geheugen	8 MB
ACPI version	2.0a
Clear CMOS jumper	Ja

Gewicht en omvang	
Breedte	23,3 cm
Diepte	19,3 cm

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA
Meegeleverde drivers	Ja

Overige specificaties	
Snelle installatiehandleiding	Ja

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
PS/2 poort(en)	2
VGA (D-Sub)poort(en)	1
Aantal HDMI-poorten	1
DVI-D poorten	1
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Microfoon, line-in ingang	Ja

Asus B85M-G C2 (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.