

APC Smart UPS 1000VA



ARTIKELNUMMER	58320
FABRIKANTNUMMER	SMT1000IC
PRIJS	€ 684,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (12 maanden)

Productinformatie

Kenmerken	
UPS-topologie	Line-Interactive
Output power capacity	1000 VA
Uitgangsvermogen	700 W
Golfvorm	Sinus
Ingang operation voltage (min)	151 V
Ingang operation voltage (max)	302 V
Frequentie	50/60 Hz
Uitgang operation voltage (min)	220 V
Uitgang operation voltage (max)	240 V
Output frequentie	50/60 Hz
Automatic Voltage Regulation (AVR)	Ja
Surge energy rating	459 J
Responstijd	10 ms
Output voltage THD	5 procent
Geluidsniveau	41 dB
Spanningsbeveiliging	Ja
Geluidsalarm(en)	Ja
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij oververhitting
Auto-herstart	Ja
Temperatuurspanningscompensatie	Ja
Poorten & interfaces	
Stopcontacttypes	C13 stekker, IEC Jumpers
Stekker	C14 stekker
Aantal AC uitgangen	8 AC-uitgang(en)
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	1
USB-poorttype	USB Type-A
Seriële interface	Ja
Seriële poort(en)	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
SmartSlot	Ja

Design	
Vormfactor	Mini Toren
Kleur van het product	Zwart
LED-indicatoren	Ja
Beeldscherm	LCD
RoHS compliance	Ja
Certificering	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, UL 1779, VDE 0160
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Gewicht en omvang	
Breedte	171 mm
Diepte	439 mm
Hoogte	219 mm
Gewicht	18,9 kg
Breedte verpakking	328 mm
Diepte verpakking	595 mm
Hoogte verpakking	376 mm
Gewicht verpakking	22,8 kg
Verpakking	
Meegeleverde kabels	RS-232, USB-kabel
Snelle installatiehandleiding	Ja
Ondersteunings-cd	Ja
Software-cd	Ja
Logistieke gegevens	
Producten per pallet	12 stuk(s)

Accu/Batterij	
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Acculevensduur (max)	5 jaar
Accu/Batterij oplaadtijd	3 uur
Hot-swap batterij	Ja
Automatische batterij test	Ja
Koude start	Ja
Vervangings-batterij cartridge	RBC6

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.