

Asus PRIME A520M-K



ARTIKELNUMMER	61318
FABRIKANTNUMMER	90MB1500-M0EAY0
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor	
Processorfabrikant	AMD
Processor socket	(AMD) AM4
Compatibele processors	AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9

Geheugen	
Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM
Aantal geheugenslots	2
Geheugen slots type	DIMM
Geheugen kanaal	Duaal
Supported memory clock speeds	2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4266,4800 MHz
Maximum intern geheugen	64 GB

Opslag-controllers	
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	2
Aantal SATA III connectors	5

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	4
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
PS/2 poort(en)	1
VGA (D-Sub)poort(en)	1
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	2.1

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Ethernet interface type	1 Gbit
LAN controller	Realtek RTL8111H
Wifi	Nee

Kenmerken	
Moederbord form factor	Micro-ATX
Moederbord chipset familie	AMD
Chipset moederbord	AMD A520
Audiochip	Realtek ALC897
Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Ondersteunt Windows	Windows 10

Uitbreidingsmodules	
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	2
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	1
Aantal M.2 (M) slots	1

BIOS	
BIOS type	UEFI AMI
Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit

Gewicht en omvang	
Breedte	221 mm
Diepte	221 mm
Hoogte	22,6 cm

informatie op deze website.