

Asus PRIME A520M-A II/CSM



ARTIKELNUMMER

65146

FABRIKANTNUMMER

90MB17H0-M0EAYC

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor

Processorfabrikant	AMD
Processor socket	(AMD) AM4

Geheugen

Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM
Aantal geheugenslots	4
Geheugen slots type	DIMM
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals
Supported memory clock speeds	2133,2400,2666,2800,3000,3200 3333,3466,3600,3733,3866,4100 4266,4400,4533,4666,4800 MHz
Maximum intern geheugen	128 GB
Niet gebufferd geheugen	Ja

Opslag-controllers

Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III
Maximum aantal HDD's per behuizing	4
Aantal storage drives ondersteund	5
RAID support	Ja
Soorten RAID	0, 1, 10

Grafisch

Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund
--	------------------

Aansluitingen achterzijde

Aantal USB 2.0-poorten	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	4
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
PS/2 poort(en)	1
VGA (D-Sub)poort(en)	1
Aantal HDMI-poorten	1
Aantal DisplayPorts	1
Microfoon, line-in ingang	Ja
USB-connectortype	USB Type-A

Netwerk

Ethernet LAN	Ja
Ethernet interface type	1 Gbit
Wifi	Nee

Kenmerken

Component voor	PC
Moederbord form factor	Micro-ATX
Moederbord chipset familie	AMD
Chipset moederbord	AMD A520
Audiochip	Realtek ALC887 / Realtek ALC897
Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Ondersteunt Windows	Windows 10 x64

Uitbreidingsmodules

PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	2
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	1
Aantal M.2 (M) slots	1

BIOS

BIOS type	UEFI AMI
Grootte BIOS-geheugen	128 Mbit

Gewicht en omvang

Breedte	244 mm
Diepte	244 mm

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	1
Aantal SATA III connectors	4
S/PDIF uitgang	Ja
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2
EPS power connector (8-pin)	Ja
COM aansluitingen	1
TPM connector	Ja
12V vermogen-connector	Ja
RGB LED-aansluitrail	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.